



COMBO130

Combiné Mixer/Amplificateur/Lecteur multimédia

- Système tout en un
 - Mixer 5 entrées
- Carillon sur bouton poussoir
 - Rackable 19"
- Sortie amplifiée en 70 V/100 V ou basse impédance



Code : H9750

Catégorie : [Amplificateurs](#), [Lecteur multimédia](#), [Mixers](#)

CARACTÉRISTIQUES

- Système tout en un de 130W
 - Mixer 5 entrées:
- 3 voies micros – Aux1/MP3/TUNER -Aux2
 - Réglage basse et aigu
- Commande du lecteur mp3 et du Tuner
 - Activation du carillon
 - Vumètre du niveau de sortie
- Entrée jack 6,35 pour micros 1 et 2
 - Entrée RCA pour AUX1 et AUX2
 - Sortie OUT sur RCA
- Connections pour antennes FM et AM
- Sorties 100V / 16 à 4 Ohms sur bornier
 - Récepteur Tuner : AM / FM
 - Autoscane, Recherche manuelle
- Fréquences FM : 87,5 MHz – 108 MHz
- Fréquences AM : 522 kHz – 1620 kHz
 - Lecteur USB : fichiers mp3
- Fonctions : lecture, recherche, programmation de plage

- Alimentation: 220 V 50-60 Hz
- Consommation : 175 W
- Dimensions : 483 x 89 x 366 mm
- Poids net : 11,36 kg

