



COMBO120EVO

Amplificateur-mixeur 100 V de 120 W avec lecteur multimédia
intégré : USB, tuner FM, Bluetooth et DAB+



Code : H11657
Catégorie : [Mixers](#)

CARACTÉRISTIQUES

Puissance :

100V : 120 Watts

70V : 120 Watts

4Ω : 120 Watts

Sensibilité d'entrée :

CH 1 : -52 dBV

CH 2 : -10 dBV

CH 3 : -10 dBV

AUX : -10 dBV

Réponse en fréquence :

80 Hz – 16 kHz (± 3 dB)

Rapport signal sur bruit :

CH 1 : ≥ 65 dB

CH 2 : ≥ 65 dB

CH 3 : ≥ 65 dB

AUX : ≥ 75 dB

T.H.D+N :

< 1 % @ 1/8 RMS

Égalisation :

BASS : ± 10 dB (à 100 Hz)
TREBLE : ± 10 dB (à 1 kHz)

Tensions de sortie :

4 Ω / 70V / 100V

Circuit de puissance :

Alimentation à découpage classe D

Alimentation :

AC 220-240V, 50/60 Hz
DC 24V

Protections :

Court-circuits / Circuit ouvert / Thermique / Limiteur / Ultrasons et radiofréquences

Connexions :

4 fiches Combo MIC / LINE
1 Entrée AUX sur RCA
1 Entrée TEST/ALARM
1 sortie LINE OUT symétrique pre ou post fader
1 fiche coaxiale pour l'antenne

Lecteur multimédia :

Formats audio pris en charge : MP3, WAV, WMA
Capacité max du support : 128 Go (mémoire flash)
Format : FAT32

Réglages :

Niveau des entrées
Niveau du lecteur
Niveau de l'entrée AUX
Égalisation basses et aigus
Priorité de l'entrée CH 1
Niveau général

Refroidissement :

Par ventilation thermo régulée

Dimensions :

483 x 281 x 44 mm

Poids net :

4.9 kg

TÉLÉCHARGEMENT



- Mise à jour permettant d'afficher les noms des stations DAB+

[Télécharger la mise à jour](#)

CERTIFICAT CE

FR / EN

