



## COMBO240EVO

Amplificateur-mixeur 100 V de 240 W avec lecteur multimédia  
intégré : USB, tuner FM, Bluetooth et DAB+



---

**Code :** H11658  
**Catégorie :** [Mixers](#)

### CARACTÉRISTIQUES

**Puissance :**

100V : 240 Watts

70V : 240 Watts

4Ω : 240 Watts

**Sensibilité d'entrée :**

CH 1 : -52 dBV

CH 2 : -10 dBV

CH 3 : -10 dBV

AUX : -10 dBV

**Réponse en fréquence :**

80 Hz – 16 kHz (± 3 dB)

**Rapport signal sur bruit :**

CH 1 : ≥ 65 dB

CH 2 : ≥ 65 dB

CH 3 : ≥ 65 dB

AUX : ≥ 75 dB

**T.H.D+N :**

< 1 % @ 1/8 RMS

**Égalisation :**

BASS : ± 10 dB (à 100 Hz)  
TREBLE : ± 10 dB (à 1 kHz)

**Tensions de sortie :**

4Ω / 70V / 100V

**Circuit de puissance :**

Alimentation à découpage classe D

**Alimentation :**

AC 220-240V, 50/60 Hz  
DC 24V

**Protections :**

Court-circuits / Circuit ouvert / Thermique / Limiteur / Ultrasons et radiofréquences

**Connexions :**

4 fiches Combo MIC / LINE  
1 Entrée AUX sur RCA  
1 Entrée TEST/ALARM  
1 sortie LINE OUT symétrique pre ou post fader  
1 fiche coaxiale pour l'antenne

**Lecteur multimédia :**

Formats audio pris en charge : MP3, WAV, WMA  
Capacité max du support : 128 Go (mémoire flash)  
Format : FAT32

**Réglages :**

Niveau des entrées  
Niveau du lecteur  
Niveau de l'entrée AUX  
Égalisation basses et aigus  
Priorité de l'entrée CH 1  
Niveau général

**Refroidissement :**

Par ventilation thermo régulée

**Dimensions :**

483 x 281 x 44 mm

**Poids net :**

6.6 kg

**TÉLÉCHARGEMENT**



- Mise à jour permettant d'afficher les noms des stations DAB+

[Télécharger la mise à jour](#)

#### CERTIFICAT CE

FR / EN

