

COMBO240EVO

Amplificateur-mixeur 100 V de 240 W avec lecteur multimédia intégré : USB, tuner FM, Bluetooth et DAB+

Code : H11658
Catégorie : Mixers

CARACTÉRISTIQUES

Puissance :
100V : 240 Watts
70V : 240 Watts
4Ω : 240 Watts

Sensibilité d'entrée :
MIC : -52 dBV
LINE : -10 dBV
AUX : -10 dBV
Alimentation fantôme : -52 dBV / 18 V symétrique

Réponse en fréquence :
80 Hz – 16 kHz (± 3 dB)

Rapport signal sur bruit :
MIC : ≥ 65 dB
LINE : ≥ 75 dB
AUX : ≥ 75 dB

T.H.D+N :
≤ 1 % @ 1/8 RMS

Égalisation :
BASS : ± 10 dB (à 100 Hz)

TREBLE : ± 10 dB (à 1 kHz)

Tensions de sortie :
4Ω / 70V / 100V

Circuit de puissance :
Alimentation à découpage classe D

Alimentation :
AC 100-240V, 50/60 Hz
DC 24V

Protections :
Court-circuits / Circuit ouvert / Thermique / Limiteur / Ultrasons et radiofréquences

Connexions :
4 fiches Combo MIC / LINE
1 Entrée AUX sur RCA
1 Entrée TEST/ALARM
1 sortie LINE OUT symétrique pre ou post fader
1 fiche coaxiale pour l'antenne

Lecteur multimédia :
Formats audio pris en charge : MP3, WAV, WMA
Capacité max du support : 128 Go (mémoire flash)
Format : FAT32

Réglages :
Niveau des entrées
Niveau du lecteur
Niveau de l'entrée AUX
Égalisation basses et aigus
Priorité de l'entrée CH 1
Niveau général

Refroidissement :
Par ventilation thermo régulée

Dimensions :
483 x 281 x 44 mm

Poids net :
5.6 kg

TÉLÉCHARGEMENT

• Mise à jour permettant d'afficher les noms des stations DAB+

Télécharger la mise à jour

CERTIFICAT CE

Déclaration de conformité

⬇ Français / English

