




COMBO60

Combiné Mixer/Amplificateur/Lecteur multimédia

- Système tout en un compact
- Lecteur USB et Tuner intégrés
- Entrée micro et deux entrées ligne
- Compatible télé-paging et musique d'attente
- Sortie prioritaire de sécurité
- Egaliseur 3 bandes



Code : H9749

Catégorie : [Amplificateurs](#), [Lecteur multimédia](#), [Mixers](#)

CARACTÉRISTIQUES

- Système tout en un compact de 60W
 - Mixer 3 entrées:
 - 2 voies micros – Aux1/MP3/TUNER
 - Réglage basse, médium et aigu
- Commande du lecteur mp3 et du Tuner
 - Vumètre du niveau de sortie
 - Entrée jack 6,35 pour micro
 - Entrée AUX et CD sur RCA
- Entrée musique d'attente sur fiche Phoenix
- Entrée Télépaging sur fiche Phoenix • Connexions pour antennes FM et AM
- Sorties 100V / 16 / 8 / 4 Ohms sur bornier
 - Récepteur Tuner : AM / FM
 - Autocan, Recherche manuelle
 - Fréquences FM : 87,5 MHz – 108 MHz
 - Fréquences AM : 522 kHz – 1620 kHz
 - Lecteur USB : fichiers mp3
- Fonctions : lecture, recherche, programmation de plage

- Alimentation: 220 V 50-60 Hz
- Consommation : 175 W
- Dimensions : 90 x 270 x 260 mm
- Poids net : 5 kg

