

COMBO60

Combiné Mixer/Amplificateur/Lecteur multimédia

• Système tout en un compact
• Lecteur USB et Tuner intégrés
• Entrée micro et deux entrées ligne
• Compatible télé-paging et musique d'attente
• Sortie prioritaire de sécurité
• Egaliseur 3 bandes

Code : H9749
Catégorie : Amplificateurs, Amplificateurs 100 V, Lecteur multimédia, Mixers

CARACTÉRISTIQUES

• Système tout en un compact de 60W
• Mixer 3 entrées:
– 2 voies micros – Aux1/MP3/TUNER
• Réglage basse, médium et aigu
• Commande du lecteur mp3 et du Tuner
• Vumétre du niveau de sortie
• Entrée jack 6,35 pour micro
• Entrée AUX et CD sur RCA
• Entrée musique d'attente sur fiche Phoenix
• Entrée Télépaging sur fiche Phoenix • Connections pour antennes FM et AM
• Sorties 100V / 16 / 8 / 4 Ohms sur bornier
• Récepteur Tuner : AM / FM
• Autoscan, Recherche manuelle
• Fréquences FM : 87,5 MHz – 108 MHz
• Fréquences AM : 522 kHz – 1620 kHz
• Lecteur USB : fichiers mp3

• Fonctions : lecture, recherche, programmation de plage
• Alimentation: 220 V 50-60 Hz
• Consommation : 175 W
• Dimensions : 90 x 270 x 260 mm
• Poids net : 5 kg

CERTIFICAT CE

Déclaration de conformité

⬇ Français / English

