



## COMBO60EVO

Amplificateur-mixeur 100 V de 60 W avec lecteur multimédia  
intégré : USB, tuner FM, Bluetooth et DAB+



---

**Code :** H11656

**Catégorie :** [Mixers](#)

## CARACTÉRISTIQUES

### Puissance :

100V : 60 Watts

70V : 60 Watts

4Ω : 60 Watts

### Sensibilité d'entrée :

MIC : -52 dBV

LINE : -10 dBV

AUX : -10 dBV

Alimentation fantôme : -52 dBV / 12 V symétrique

### Réponse en fréquence :

80 Hz – 16 kHz (± 3 dB)

### Rapport signal sur bruit :

MIC : ≥ 65 dB

CH 1 : ≥ 65 dB

CH 2 : ≥ 65 dB

AUX : ≥ 75 dB

### T.H.D+N :

< 1 % @ 1/8 RMS

### Égalisation :

BASS :  $\pm 10$  dB (à 100 Hz)

TREBLE :  $\pm 10$  dB (à 1 kHz)

**Tensions de sortie :**

4 $\Omega$  / 70V / 100V

**Circuit de puissance :**

Alimentation à découpage classe D

**Alimentation :**

AC 220-240V, 50/60 Hz

DC 24V

**Protections :**

Court-circuits / Circuit ouvert / Thermique / Limiteur / Ultrasons et radiofréquences

**Connexions :**

2 fiches Combo

1 Entrée AUX sur RCA

1 fiche coaxiale pour l'antenne

**Lecteur multimédia :**

Formats audio pris en charge : MP3, WAV, WMA

Capacité max du support : 128 Go (mémoire flash)

Format : FAT32

**Réglages :**

Niveau des entrées

Niveau du lecteur

Niveau de l'entrée AUX

Égalisation basses et aigus

Niveau général

**Refroidissement :**

Par convection

**Dimensions :**

320 x 220 x 73 mm

**Poids net :**

2.73 kg

**TÉLÉCHARGEMENT**



- Mise à jour permettant d'afficher les noms des stations DAB+

[Télécharger la mise à jour](#)

**CERTIFICAT CE**

FR

