




### ONDE540W

Enceinte 5" + 1" + Bass radiator 40 W 100 V et 8 Ohms – IP65

- Construction robuste en ABS
- Fonctionne en 100 V ou en 8 Ohms
- IP65 résiste aux projections d'eau tête en bas
  - Livré avec lyre d'accroche
- Membrane de renfort de basses à l'arrière



---

Code : H11569

Catégorie : [Enceintes](#), [Murales](#)

Mots clés: [IP65](#), [Onde](#)

### CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 40 W RMS – 80W max sous 8 Ohms – 2,5/5/10/20 W sous 100 V par sélecteur
  - Boomer : 5 pouces au graphite
  - Moteur 1 pouce dome en soie
- Membrane de renfort de basse à l'arrière
- Réponse en fréquence 100 – 20 000 Hz
  - SPL (@1m) 98 dB max
  - Dispersion : 90×80° HxV
  - Connecteurs : Euroblock
  - Construction en ABS
- Dimensions : 270 x 170 x 168 mm
  - Poids net : 3 kg

