



PREZONE444 MKII

Table de mixage 8 canaux et 4 zones de sorties indépendantes

- Chaque entrée peut être routée sur la zone de votre choix
 - Compatible avec le contrôleur mural WP1
 - Compatible avec le pupitre 4 zones MIC-DESK4



Code : H11767

Catégorie : [Mixers](#)

Mots clés: [New](#)

CARACTÉRISTIQUES

- 4 entrées symétriques Mic/Line sur XLR et Jack 6.35 (TRS)
 - 4 entrées stéréo sur RCA ou Mono sur Jack 6.35
- 4 sorties link out symétriques par zone sur fiche Phoenix
 - Micro prioritaire sur l'entrée 1
 - Alimentation Phantom les entrées 1 à 4
- Réglage de gain et de tonalité (3 bandes) sur les canaux 1 à 4
 - Réglage de gain sur toutes les entrées
 - Réglage de tonalité (2 bandes) par zone
- Connecteur RJ45 pour le contrôleur mural WP-1 (remote input) et le pupitre MIC-DESK (remote mic) sur chaque zone
 - Contact Mute possible sur chaque sortie
 - Affectation de zone 1 à 4 sur chaque voie d'entrée
 - Affichage de signal et Peak sur chaque voie d'entrée
- Affichage de niveau de sortie par zone via Vumètre 5 LEDs
 - Sortie casque avec réglage de volume (zones et PFL)
 - Haut-parleur de monitoring en façade
- Accès aux réglages dédiés à l'installateur (via tournevis)
 - Alimentation : AC 100~240V / 50~60Hz ou +24V DC
 - Consommation : 17 Watts
 - Alimentation de secours DC24 V avec Link Out
 - Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz (- 1dB)

- T.H.D (1 kHz puissance nominale) : < 0,1%
 - Egaliseur :
 - High : +/-15 dB @ 12kHz
 - Mid : +/-15 dB @ 2,5 kHz
 - Low +/- 15 dB @ 80 Hz
- Dimensions : 320 x 88 x 482 mm
 - Rackable 19 pouces
 - Hauteur : 2 unités
 - Poids : 4.7 kg

