




## ZONEAMP4120

Table de mixage amplifiée 8 canaux et 4 sorties de 120W sous 100V

- Amplificateur 4x120W en 100V intégré
  - Mixer 8 entrées
- Chaque entrée peut être routée sur la zone de votre choix
  - Compatible avec le contrôleur mural
    - WP1 et le pupitre MIC-DESK4



---

**Code :** H10513

**Catégorie :** [Amplificateurs](#), [Mixers](#)

## CARACTÉRISTIQUES

- 4 entrées Mic/Line sur XLR/Jack 6.35 (TRS)
- 4 entrées stéréo sur RCA ou Mono Jack 6.35
- 4 sorties link out par zone sur fiche Phoenix
- 4 sorties 120W sous 100V sur fiche Phoenix
  - Micro prioritaire sur l'entrée 1
- Alimentation Phantom sur entrées 1 à 4 Réglage de gain et de tonalité (3 bandes) sur les canaux 1 à 4
  - Réglage de gain sur toutes les entrées Réglage de tonalité (2 bandes) par zone
- 5 connecteur RJ45 pour connecter 1x WP-1 par zone et pour connecter 1 x MIC-DESK4
  - Contact Mute général
- Affectation de zone 1 à 4 sur chaque entrée
- Affichage signal / Peak sur chaque entrée
  - Vumètre 5 LEDs par zone
- HP de monitoring en façade AFL / PFL
  - Alimentation : 230 V 50/60 Hz
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
  - Dimensions : 320 x 088 x 482 mm
- Rackable 19 pouces Hauteur : 2 unités Poids : 9 kg

